

Bezdrátový zvonek, 2 tlačítka, do zásuvky, 200m, bílý, learning code

1L67DT

Popis

- sada 1x přijímač, 2x tlačítko
- funkce „Learning code“ umožňuje spárování více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny;
- k jednomu zvonku může být spárováno max. 15 tlačítek
- jedno tlačítko může být spárováno s max. 8 zvonky, na každém zvonku může být nastavena jiná melodie
- 36 volitelných melodií
- LED indikátor zvonění na zvonku i tlačítku
- tlačítko s krytem na jmenovku a se stříškou proti dešti
- vodotěsná ochrana tlačítka IP56
- nastavení hlasitosti zvonku: 4 stupně 25 - 110dB
- uchycení tlačítka pomocí samolepící podložky nebo montážních otvorů
- barva: černá
- dosah signálu na otevřeném prostranství: 200m
- přenosová frekvence: 433MHz
- napájení:
 - tlačítko: 1 x 3V (CR2032) baterie (součástí balení)
 - zvonek: AC 230V - do zásuvky
- spotřeba energie:
 - přijímač (zvonek) v klidovém režimu: <0,5W
 - vysílač (tlačítko) v pracovním režimu: <10mW
- pracovní teplota: tlačítko -20 °C až +60 °C, zvonek -10 °C až +45 °C
- náhradní tlačítko Solight č. 1L67T

EAN

8592718028725

Záruční lhůta

24 měsíců

Počet kusů v balení

48 ks